着信転送設定手順早見表

着信転送設定

設定をおこなう前に

●設定作業は、転送元の電話番号から発信する必要があります。(現地から発信が必要)
●転送条件を決めてから作業を行ってください。
　・転送先番号
　・転送の種類(無条件転送・無応答転送・話中転送・無応答と話中転送併用)

1. 初期設定

●転送先リストの事前登録(最大4番号まで登録可能)

ﾀﾞｲﾔﾙ番号

＞転送先リスト【1番号目】を登録するとき　142 ➡ 2 ➡ 転送先電話番号# ➡ 1
転送先の登録　入力完了

＞転送先リスト【2番号目】を登録するとき　142 ➡ 4 ➡ 0 ➡ 2 ➡ 転送先電話番号# ➡ 1
その他各種設定　転送先番号の登録　転送先リスト番号　入力完了

＞転送先リスト【3番号目】を登録するとき　142 ➡ 4 ➡ 0 ➡ 3 ➡ 転送先電話番号# ➡ 1
その他各種設定　転送先番号の登録　転送先リスト番号　入力完了

＞転送先リスト【4番号目】を登録するとき　142 ➡ 4 ➡ 0 ➡ 4 ➡ 転送先電話番号# ➡ 1
その他各種設定　転送先番号の登録　転送先リスト番号　入力完了

2. 転送先の指定

●転送先電話番号の指定(1か所にのみ転送可能です)

＞転送先リスト【2番号目】に転送する場合　142 ➡ 4 ➡ 1 ➡ 2 ➡ 1
その他各種設定　転送先の指定　転送先リスト番号　入力完了

★「転送先の電話番号が登録されていません」とガイダンスが流れた場合は、
初期設定「転送先リストの事前登録」を行ってください。

3. 転送の開始

●転送を開始(転送方法を4種類から選択し進めます)

＞無条件転送　142 ➡ 1 ➡ 1
サービスの開始　無条件転送(入力完了)

＞無応答時転送 (初期値は 5秒 です)　142 ➡ 1 ➡ 2
サービスの開始　無応答時転送(入力完了)

＞初期値「5秒」を変更するには・・・
5～60秒の範囲で設定可能です。　142 ➡ 3 ➡ 5～60# ➡ 1
呼出秒数の設定　秒数の入力　入力完了
★1秒単位で指定可能

＞話中時転送　142 ➡ 1 ➡ 3
サービスの開始　話中時転送(入力完了)

＞無応答時転送 と 話中時転送を併用　142 ➡ 1 ➡ 4
サービスの開始　無応答と話中転送を併用する(入力完了)

4. 転送の停止

＞転送を停止　142 ➡ 0
サービスの停止(入力完了)

★転送を停止しても、セレクト機能の状態は保持されます。

5. 転送設定の状況確認

●ご利用状況の確認

＞転送設定の状況を確認　142 ➡ 8 ➡
【開始中】or【停止中】かどうか？
つづけて、転送先番号又は、転送条件を確認出来ます。

設定状況の確認

ガイダンス
「現在停止中です・・・」
「現在開始中です・・・」

★ガイダンスが流れます。
聞き逃さないようご注意ください。

0
転送先番号の確認(入力完了)

1
転送条件の確認(入力完了)

《転送設定メモ》　設定完了日時:

転送元番号	
転送先番号	(転送先リスト番号:____番目　)

転送種類　□無条件　□無応答　□話中　□無応答と話中併用

ナカヨ光

《本件お問合先》ナカヨ電子サービス株式会社
平日10～18時
電話番号:　03-6712-1701